

Режимы работы трибридного АHD-видеорегистратора **BestDVR-405Light-AH**



Типы поддерживаемых камер	
Аналоговые камеры	Analog (D1/960h)
АHD-камеры	AHD-M (720p)
IP-камеры 720p	IPC (720p)
IP-камеры 1080p	IPC (1080p)

Режимы работы BestDVR-405Light-AH с видеокамерами одного типа						
№	Режим	Расположение на экране			Скорость записи	Воспроизведение
1	Все 4 - Analog	1	2		25к/сек каждый канал	4канала
		3	4			
2	Все 4 - AHD	1	2		25к/сек каждый канал	4 канала
		3	4			
3	Все 7 -IPC(720p)	1	2	3	18к/сек каждый канал	4 канала
		4	5	6		
		7	8			
4	1 -IPC1080p	1	2		25к/сек на канал	1 канал
		3	4			

Режимы работы BestDVR-405Light-AH с Аналоговыми и АHD-м видеокамерами						
№	Режим	Расположение на экране			Скорость записи	Воспроизведение
5	2Analog+2AHD	1	2		25к/сек каждый канал	4 канала
		3	4			

Режимы работы BestDVR-405Light-AH с Аналоговыми/АHD-м и IP-видеокамерами						
№	Режим	Расположение на экране			Скорость записи	Воспроизведение
6	2Analog+2 IPC720	1	2		25к/сек каждый канал	4канала
		3	4			
7	2AHD+2 IPC720	1	2		25к/сек каждый канал	4канала
		3	4			
8	4Analog+4 IPC720	1	2	3	18к/сек каждый канал	4 канала
		4	5	6		
		7	8			
9	2AHD+4 IPC720	1	2	3	18к/сек каждый канал	4 канала
		4	5	6		
		7	8			